



SG Compact

シグナルジェネレータ 6 - 40 GHz



- 電波暗室性能評価に最適
- 様々なマイクロ波システムの分析および測定アプリケーションに最適
- アンテナアライメント & 測定に欠かせないツール
- 即時のオン/オフ機能を備えた直感的な制御とインタラクティブなGUI
- 抵抗膜方式タッチスクリーンなので手袋をはめて作業可能

< SAF社 日本販売代理店 >

ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

TEL : 048-764-9969 FAX : 050-764-9969 Email : info@wavecrestkk.co.jp

URL : <https://wavecrestkk.co.jp>



P/N	JOSSAG11	JOSSAG12	JOSSAG13	JOSSAG14
周波数範囲	5.925 ~ 12 GHz	10 ~ 18 GHz	17 ~ 24.30 GHz	24 ~ 40 GHz
出力範囲	-3 ~ +13 dBm	-3 ~ +11 dBm	-3 ~ +10 dBm	-3 ~ +5 dBm
周波数精度		+/- 10 ppm		+/- 10 ppm
位相雑音		< -80dBc/Hz @100kHz		< -80dBc/Hz @100kHz
調整可能周波数ステップ		1 MHz		1 MHz
調整可電力ステップ		1 dBm		1 dBm
信号フォーム		連続波		連続波
掃引速度		0.5s @ 100MHz スパン		0.5s @ 100MHz スパン
精度*		+/- 1 dBm		+/- 1 dBm
出力		50 ohm SMA (f)		50 ohm 2.92mm (f)
インターフェース		mini USB 2.0 (1.1)		mini USB 2.0 (1.1)
電池寿命		最大 4時間		最大 3時間
操作温度		-15°C ~ +55°C		-15°C ~ +55°C
サイズ		128 x 81 x 24 mm		130 x 81 x 28 mm
重量		0.3 kg		0.4 kg

* 全温度範囲で保証



< SAF社 日本販売代理店 >
ウェーブクレスト株式会社

〒336-0021 埼玉県さいたま市南区别所1-27-5 プレム武蔵浦和8F

TEL : 048-764-9969 FAX : 050-764-9969 Email : info@wavecrestkk.co.jp

URL : <https://wavecrestkk.co.jp>

